



CROSSIO LifePower 600 2.0

Nejnadupanější 600W stanice na trhu

- funkce UPS (přepnutí během 10ms)
- LiFePO4 baterie (třída pro elektromobily)
- nabití na 80 % za pouhé 1.6 hodiny
- Boost-Up mód, který trvale utáhne až 793 W
- zasouvací rukojeť pro snadnější skladování
- USB-C a USB-A quick charge
- velký a přehledný displej
- silná svítlna se 3 stupni svícení



EAN: 8594202840684, PK: CRO-LP-600-2

Doporučená koncová cena
14,999 Kč / 639 €

Ochrana před výpadkem s funkcí UPS Praktický displej

S powerstancí CROSSIO LifePower 600 2.0 můžete využít vestavěnou funkci UPS, která vaše citlivá zařízení ochrání před neočekávaným výpadkem proudu. K přepnutí dojde již za 10 ms, jen stěží budete hledat rychlejší.

Špičková LiFePO4 baterie

Powerstanice je vybavena nejmodernějším akumulátorem, který je extrémně bezpečný, odolný vůči poškození a nehořlavý. V porovnání s klasickými Li-ion bateriemi vám poskytne znatelně vyšší životnost (>3,500 nabíjecích cyklů).

Velmi rychlé nabíjení

Během pouhé 1 hodiny a 36 minut powerstancí nabijete do 80%. Pro nabíjení můžete využít některý z pěti vstupů, vč. oblíbeného USB-C PD 100W.

Boost-Up mód pro až 793 W

Potřebujete napájet zařízení, která mají příkon vyšší než 600 W? Funkce Boost-Up vám to umožní. Připojit můžete zařízení s příkonem až 793 W. Powerstanice zredukuje příkon připojeného zařízení na hladinu 600 W a poradí si tak i s náročnějšími spotřebiči, jako jsou mixér, mlýnek na kávu nebo přímotop, aniž by došlo k přetížení stanice. Boost-Up však nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními. Před použitím se raději ujistěte, že neohrozíte citlivou elektroniku spotřebiče.

Stanice CROSSIO LifePower 600 2.0 je vybavena praktickým a přehledným displejem. Zobrazuje aktuální odběr ze stanice, kapacitu v procentech, hodinách a zapnuté výstupy. Displej vás rovněž upozorní na vysokou či nízkou teplotu, zapnutí větráku či zahlásí případnou chybovou situaci. Navíc je velmi dobře čitelný i na ostrém slunci.

Nabíjení přes solární panel

Stanici můžete jednoduše nabíjet také přímo ze solárního panelu. Stanice má jeden vstup DC5525 a stanici můžete nabíjet až 120 W pomocí solárních panelů. Plně kompatibilní je s panelem CROSSIO SolarPower 100W.

Maximální ochrana

CROSSIO LifePower 600 2.0 je chráněna proti zkratu, nadproudu, přepětí a přehřátí. Díky tomu můžete nabíjet několik zařízení najednou, a přesto zůstanou všechna v bezpečí a chráněna.

Velká LED svítlna

Na zadní straně powerstanice oceníte velmi výkonnou LED svítlnu. Světlo můžete rozsvítit na 50%, na 100%, případně můžete aktivovat SOS blikající funkci.

Kapacita baterie	537,6 Wh
Jmenovitý výkon	600 W
Špičkový výkon	1200 W
Typ baterie	LiFePO4
Hmotnost	7,8 kg
Počet cyklů ¹	3500+
Displej	Ano
Funkce UPS	Ano
Rozměry	29*22*20 cm
Doba nabíjení ¹	

- » 1,6 h - AC (230V)
- » 8-9 h - Autozapalování
- » 6,0 h - Solární panel 120 W
- » 3-4 h - USB-C (60 W) + USB-C (100 W)

Vstupy

- » 1x AC (230V), 300W
- » 1x DC 5525 Solární nabíjení, total max 120W
- » 1x USB-C (PD): 60W
- » 1x USB-C (PD): 100W
- » 1x Autozapalování 12/24V

Výstupy

- » 1x AC (230V)
- » 2x USB-A: 18 W
- » 1x USB-C (PD): 60 W
- » 1x USB-C (PD): 100 W
- » 2x DC 5521: total max 120W
- » 1x Autozapalování

Obsah balení

- » CROSSIO LifePower 600 2.0
- » AC nabíjecí kabel
- » Kabel autozapalování do DC 5525
- » Solární kabel MC4 do DC 5525
- » CROSSIO taška na příslušenství
- » Uživatelský manuál

¹ do 80 % kapacity baterie

verze: 21.04.2023